



## پارامترهای استاندارد پژو پارس ۱۸۰۰ با ایسیو زیمنس ۸ سوپاپ

جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی	جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی
1.1%	درصد تصحیح اکسیژن	13.3 v	ولتاژ باتری
0%	درصد کنیستر	839 RPM	دور موتور
---	مسافت طی شده	3.2 m s	زمان پاشش
859.4 mbar	فشار اتمسفر	7%	بار موتور
دور پایین	رله فن	488 m v	ولتاژ دریچه گاز
دور آرام	وضعیت موتور	0	زاویه دریچه گاز
وصل	وضعیت سیستم تزریق	63 c	دمای هوای ورودی مانیفولد
وصل	وضعیت پمپ بتزین	87 c	دمای آب رادیاتور
خلاص	وضعیت دنده	9.8	اوانس
حلقه بسته	وضعیت سیستم کنترل آلودگی	58 step	موتور پله ای
قطع	وضعیت ترموستات ورودی کولر	0 km/h	سرعت خودرو
قطع	وضعیت رله کمپرسور کولر	359 m b	فشار داخلی مانیفولد
		۱.۲٪	درصد تنظیم دریچه دور آرام
		3.5 m s	زمان شارژ کویل
		239 m v	سنسور اکسیژن
		850 RPM	دور نامی موتور