



پارامترهای استاندارد پژو 206 با ایسیو بوش 7.4.4

جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی	جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی
0.45 v	ولتاژ سنسور اکسیژن پایینی	720rpm	دور موتور
فعال	وضعیت رله تغذیه	2.5ms	پاشش سوخت
دور آرام	وضعیت دریچه گاز	1.193v	ولتاژ دریچه گاز
غیرفعال	وضعیت سنسور پایینی	83 c	دمای آب رادیاتور
قطع	وضعیت ترموستات ورودی کولر	19.50 N.M	گشتاور موتور
0 rpm	سرعت فن موتور	2.9 m s	زمان شارژ کویل 1 و 2
0 KM/h	سرعت خودرو	0.43 v	ولتاژ سنسور اکسیژن بالایی
غیرفعال	وضعیت سیستم کنترل آلودگی 2	11%	درصد کنیستر
		وصل	وضعیت پاشش سوخت
		فعال	وضعیت سنسور بالایی
		غیرفعال	وضعیت سیستم تهویه
		وصل	وضعیت شیر برقی کنیستر
		خلای	وضعیت دنده
		حلقه بسته	وضعیت سیستم کنترل آلودگی 1
		14.1 v	ولتاژ باتری
		350 mbar	فشار مانیفولد ورودی
		8.00%	زاویه دریچه گاز
		56 c	دمای هوای ورودی مانیفولد
		0.8	زاویه اوانس
		2.90 m s	زمان شارژ کویل 1 و 2