



## پارامترهای استاندارد پژو 405 با ایسیو ساژم S2000

جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی	جزئیات پارامتر	نام پارامتر به فارسی
445 m b	فشار مانیفولد ورودی	845 RPM	دور موتور
99.00%	مقدار مطلوب سیکل فن	4.5 m s	زمان پاشش سوخت
0%	مقدار واقعی سیکل فن	548.8m v	ولتاژ دریچه گاز
14	زاویه اوانس	82 c	دمای آب رادیاتور
4.1 m s	زمان شارژ کویل ۳و۲	30%	گشتاور موتور
448.45 mv	ولتاژ سنسور اکسیژن پایینی	4.1 m s	زمان شارژ کویل ۱و۴
غیرفعال	وضعیت رله فن	740.93 m v	ولتاژ سنسور اکسیژن بالایی
دور آرام	وضعیت دریچه گاز	0%	درصد کنیستر
قطع	وضعیت رله کمپرسور کولر	وصل	وضعیت پاشش سوخت
قطع	وضعیت ترموستات ورودی کولر	0%	زاویه دریچه گاز
0 km/h	سرعت خودرو	46 c	دمای هوا
54 step	موتور پله ای	غیرفعال	وضعیت شیر برقی کنیستر
		خلاص	وضعیت دنده
		حلقه بسته	وضعیت سیستم کنترل آلودگی
		13.1 v	ولتاژ باتری